

Lasttrennschalter MX2 4-polig 250A

Nennstrom 250A, Baugröße 2, Auslöseeinheit ohne Schutz, Pole 4




Technische Daten

Nettobreite (mm)	140,00
Nettohöhe (mm)	157,00
Nettogewicht (kg)	2,65
EAN	9004840896626
Verlustleistung (W)	100,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Gerät	Lasttrennschalter
Norm	EN 60947-3
Bemessungsbetriebsstrom (A)	250
Nennstrom (A)	250
Nennspannung	< 690VAC
Baugröße	2
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	4
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP40
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	1000
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	8000

Technische Daten - Fortsetzung

Mechanische Lebensdauer	15000 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Maßbild: Lasttrennschalter MX2 4-polig 250A



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lasttrennschalter MX2 4-polig 250A	MX225045
Nennstrom 250A, Baugröße 2, Auslöseeinheit ohne Schutz, Pole 4	
Optionales Zubehör	
Kipphebel Absperrung zu MX2	MX290199
Lieferung erfolgt ohne Schloss.	
Normschienenadapter 35mm DIN-S zu MX2 4-polig	MX290214
Baugröße 3, Pole 4	
Kommunikationsmodul Modbus-RTU 24VDC 1,5m	MX290000
Kommunikationsmodul Modbus-RTU 230VAC 1,5m	MX290001

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Rahmenklemme zu MX2 10-120MM ² , 1 Stück Al/Cu, Baugröße 2	MX290015
Anschlußerweiterung 4-polig zu MX2, 8 Stück Pro Artikel 8 Stück enthalten, für 4polige MX2 (für oben und unten), Pole 4	MX290020
Anschlussabdeckung kurz 4-polig zu MX2 für oben und unten, Pole 4	MX290781
Anschlussabdeckung lang 4-polig zu MX2 für oben und unten, Pole 4	MX290784
Tunnelklemme 1x35-240mm ² für MX2, 1 Stück, max. 200A Al/Cu, Baugröße 2, Strom max 200A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!	MX296730
Tunnelklemme 2x35-120mm ² für MX2, 1 Stück, max. 200A Al/Cu, Steueranschluss: M4, Baugröße 2, Strom max. 200A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!	MX296731
Tunnelklemme 6x10-35mm ² für MX2, 1 Stück, max. 200A Al/Cu, Steueranschluss: M4, Baugröße 2, Strom max. 200A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!	MX296732
Rückseitiger Anschluss, 4P zu MX2, für beide Anschlusseiten Baugröße 2	MX296735
Stecksockel zu MX2 4-polig Baugröße 2, Pole 4	MX296872
Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX2 zu therm. Auslöser Baugröße 2	MX296873
Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX2 zu elektr. Auslöser Baugröße 2	MX296874
Phasentrenner MX2 Baugröße 2	MX296870
Mechanische Verriegelung zu MX2 4-polig Baugröße 2, Pole 4	MX291582
Drehgriff komplett, abschließbar zu MX2 Lasttrennschalter	MX290127
Türkupplungsdrehgriff abschließbar zu MX2 Lasttrennschalter Achsenlänge 50cm, Baugröße 2	MX290174
Unterspannungsauslöser 110VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3	MX299462
Unterspannungsauslöser 220-240VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3	MX299471
Unterspannungsauslöser 380-415VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3	MX299473

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Unterspannungsauslöser 24VDC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3	MX299481
Unterspannungsauslöser 220VDC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3	MX299489
Arbeitsstromauslöser 110VAC zu MX2, MX3	MX299567
Arbeitsstromauslöser 220-240VAC zu MX2, MX3	MX290154
Arbeitsstromauslöser 380-415VAC zu MX2, MX3	MX291607
Arbeitsstromauslöser 24VDC zu MX2, MX3	MX299736
Arbeitsstromauslöser 220VDC zu MX2, MX3	MX299742
Motorantrieb 24VDC zu MX2 Baugröße 2	MX299837
Motorantrieb 110VAC/110-120VDC zu MX2 Baugröße 2	MX299838
Motorantrieb 220-240VAC/220VDC zu MX2 Baugröße 2	MX299832
Motorantrieb 380-415VAC zu MX2 Baugröße 2	MX299833
Hilfskontakt 1 Wechsler	MX199411
Alarmkontakt 1 Wechsler	MX199511